



ELA-SYS1a



ELA-Z



ELA-TP1s

ELA-TP1t

ELA-SYS1a

Die analoge Tischsprechstelle ELA-SYS1a verfügt über einen integrierten Vorgang, 1-Klanggong, welcher mittels DIP-Schalter zuschaltbar ist, und verfügt über eine Vorrangschaltung mit dem PRIORITY-LEVEL 3).

Wird die Vorrangschaltung auf der Rückseite der Kleinzentrale ELA-Z aktiviert, werden alle Eingangssignale stumm geschaltet, außer Signale der digitalen Tischsprechstellen ELA-SYS6d, fELA-SYS6+, ELA-SYS12d, sowie des Eingangs DIGITAL MESSAGE INPUT und ALARM.

Gleichzeitig steht an der Klemme PRIORITY OUTPUT 24V eine Spannung von 24V zum Schalten eines Pflichtrufrelais zur Verfügung.

Beim Betätigen der Push-to-Talk Sprechstaste TALK werden alle Lautsprecherzonen eingeschaltet (ALL-CALL, Vorrang aktiv) und auf die maximale Lautstärke eingestellt.

Der Anschluss der Tischsprechstelle ELA-SYS1a erfolgt an der Euroblock-Buchse für den analogen PAGING MIC-Eingang von (EINGANG 1)

ELA-TP1s / ELA-TP1t

Die beiden analogen Sprechstellen Tischsprechstellen ELA-TS1s und ELA-TS1t unterscheiden sich rein in ihrer Betätigungsart und verfügen beide über ein 300mm langes Kondensator-Schwanenhalsmikrofon (Hyperniere), eine grüne LED zur Funktionsanzeige sowie ein einbaufähiges Tischgehäuse.

Zum Anschluss an die Kleinzentrale ELA-Z ist auf der Sprechstellenrückseite eine symmetrische XLR-Buchse eingelassen.

- **ELA-TP1s**

Die analoge Tischsprechstelle ELA-TP1s ist mit einem **knackfreien TALK-Schiebeschalter** ausgestattet, der längere Durchsagen ohne dauerhaftes Drücken einer Taste ermöglicht.

- **ELA-TP1t**

Die analoge Tischsprechstelle ELA-TP1t ist mit einem **knackfreien TALK-Taster** ausgestattet, um ein schnelles Durchschalten für kurze Durchsagen zu ermöglichen.

Hauptmerkmale:

- Kondensator-Schwanenhalsmikrofon (Hyperniere)
- Schwanenhals-Länge 300 mm
- 16mV/pa
- LED-Anzeige
- Knackfreier TALK-Schiebeschalter
- Masters/Slave-Funktion

Rev.1.0_26-04_CB