



Feuerwehr-Einsprechstelle Erweiterungseinheit für 14 Zonen gem. DIN 14664, zur Verwendung mit den Produkten VAP1-FES (ART06096) und VAP1-FES 7Z (ART06310). Der Artikel wird vormontiert in einem passenden IP30 Gehäuse geliefert. Das in RAL 3000 (Feuerrot) ausgeführte Stahlblech-Gehäuse hat eine Tür mit Glasfenster und bietet Sicht auf die darunterliegenden Anzeige- und Bedienelemente. Die Tür verfügt über einen Verschluss-Einsatz mit Schließriegel. Mit ART03177 FP SSP – Schließsystem steht ein alternativer Einsatz zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders zur Verfügung.

Individuelle Beschriftung der Frontfolien durch austauschbare Textstreifen.

Die Erweiterungseinheit kann unterhalb der Produkte VAP1-FES oder VAP1-FES 7Z montiert und über vorhandene Öffnungen verschraubt und verdrahtet werden.

Auf der Erweiterungseinheit können die folgenden Funktionen für jeden Bereich selektiv aktiviert werden: Live-Brandfalldurchsagen, gespeicherte Räumungs- und Warndurchsagen, Abstellen der automatischen Sprachalarmdurchsage (Automatik ab).

#### Technische Daten:

Modell	VAP1-FES ERW 14Z
Stromversorgung	Über Grundeinheit VAP1-FES oder VAP1-FES 7Z
Abmessungen	B415 x H237 x T155mm
Gewicht	5 kg
Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet, RAL3000
IP Schutzgrad	IP30
Optionales Zubehör	ART06310 - VAP1-FES 7Z - Feuerwehr-Einsprechstelle 7 Zonen ART06097 - VAP1-FES ERW 7Z - 7-Zonen Erweiterungseinheit mit Gehäuse ART06245 - Redundanzmodulset – Primär (SAZ) ART06239, Sekundär (Sprechstelle) ART03177 - FP SSP – Schließsystem für Aufnahme von Profilhalbzylinder